Téléinformatique & Protocoles TD7 : Codes d'erreur

Exercice I

On considère le code constitué de 7 bits d'information et un bit de contrôle de parité paire.

- 1. Ce code est-il un code linéaire ? Si oui donner sa matrice génératrice, son poids minimal et en déduire ses capacités de détection et de correction d'erreur.
- 2. Même question pour le code à contrôle de parité impaire.
- 3. Montrer qu'un polynôme p(X) à coefficients dans \mathbb{Z}_2 est divisible par 1+X si et seulement si la somme des coefficients vaut 0 modulo 2.
- 4. Le code à parité paire est-il polynomial? Si oui donner son polynôme générateur.
- 5. Même question pour le code à parité impaire.

Exercice II

On considère un code polynomial C de longueur n engendré par un polynôme g(X) de degré d=n-k.

- 1. Soit e(X) un polynôme correspondant à une configuration d'erreur. Autrement dit, supposons que le récepteur, au lieu de recevoir p(X) qui est un mot de code, reçoit p(X) + e(X). Montrer que cette erreur est détectable par C si et seulement si g(X) ne divise pas e(X).
- 2. Soit C' le code polynomial de longueur n+1 engendré par g'(X)=Xg(X). Quelle est la valeur du bit de poids faible d'un mot de C'? Que peut-on dire des pouvoirs détecteurs et correcteurs de C' par rapport à ceux de C? Conclusion?

On suppose par la suite, que g(X) n'est pas divisible par X.

- 3. Montrer que si g(X) divise $X^i P(X)$ alors il divise P(X).
- 4. Donner une condition nécessaire et suffisante sur g(x) pour que
 - C détecte une erreur
 - C détecte deux erreurs

On dit qu'un code détecte des paquets d'erreurs de longueur p si et seulement si toute configuration d'erreurs portant sur p bits consécutifs est détectable. Par exemple des erreurs sur les bits 2 et 4 forment un paquet d'erreur de longueur 3.

- 5. Donner une condition nécessaire et suffisante sur g(X) pour que C détecte les paquets d'erreur de longueur 2, et plus généralement de longueur p.
- 6. Quelles sont les capacités de détection d'erreurs indépendantes et de paquets d'erreur du code de longueur 12 engendré par $g(X) = X^2 + X + 1$.