Algorithmes pour l'arithmétique binaire

Addition

```
  1     1  1
     1  0  1  1
+    1  0  0  1
-------------------
  1  0  1  0  0
```

Soustraction

```
       10 10
   1   0  0  1
-     1  1  0
-------------------
     0  0  1  1
```

Multiplication

```
          1  1  0  1
*            1  0  1
-------------------
          1  1  0  1
       0  0  0  0
    1  1  0  1
-------------------
  1  0  0  0  0  0  1
```

Division

```
          0  1  1  0
1  0   1  1  0  1
       1  0
       -------
          1  0
          1  0
          -----
             0  1
```